

USHA Pro

智慧型 UPS 網路監控精靈



-  安裝快速和操作簡易，即插即用
-  所有設定均可利用網路瀏覽器、Telnet 通訊協定、或是透過串列埠來完成
-  支援 HTTP 通訊協定，可透過網路瀏覽器與 Java 來監控與管理 UPS
-  透過 SNMP 通訊協定，對遠端 UPS 作集中式的管理與監控
-  支援 DHCP 與 BOOTP 通訊協定
-  發生電源事件時，能夠同時通知多部電腦與 UPS，並可進行安全關機
-  自動記錄各種電源事件，並產生統計資料讓使用者做完整分析和最佳處理事件判斷
-  可設定伺服器與工作站的關機時程，保護你的系統
-  支援 UPS MIB(RFC 1628)與 USHA-MIB
-  支援電子郵件、簡訊、WAP、PDA
-  支援英文、中文(繁、簡)語系



USHA Pro 是您管理 UPS 的最佳選擇! USHA Pro 以操作簡便、低成本的優點，來取代市面上操作繁鎖、成本昂貴的網路管理系統(NMS)軟體。你可以利用瀏覽器(IE5X 或 Netscape)對 UPS 進行全面化 24 小時的監控與管理。

功能說明：

使用者介面	
網路介面	提供一個 RJ-45 接頭，可連接 10/100 乙太網路;另提供一個 COM 連接埠，可連接串列埠。
網路瀏覽器	支援 HTTP 通訊協定，可透過瀏覽器(IE 和 Netscape)對 UPS 進行完整的監控管理功能。
SNMP 網管系統	支援 SNMP 通訊協定，可搭配如 HP Open View 等 NMS 網管軟體作集中式的管理。
Java Applet	可從網路瀏覽器中啟動 Java 程式，提供 UPS 的即時狀態與歷史事件記錄。
TELNET	透過遠端登錄功能來設定 UPS 參數，而遠端登錄具有密碼、閒置時自動斷線的特性。
網路權限控制表	利用網路權限控制表中的設定，對每一個網路(域)使用者，進行權限的管理。此網路權限控制表的設定適用於使用 HTTP 和 SNMP 協定的使用者。
電子郵件通知	當 UPS 事件發生時，可經由電子郵件通知相關的管理者。而你可設定郵件的帳號、及郵件、事件發生的等級。更可設定郵件每日固定日誌發佈的時間。
手機	透過所有支援 WAP 手機瀏覽 UPS 狀態或依事件等級傳送重要及已設定的簡訊給特定的人員
PDA	透過 PDA 瀏覽器監視 UPS 狀態。
多國語系支援	提供英語、中(繁)文、中(簡)文等語系支援。
韌體昇級	在 Windows 系列作業環境下，利用專屬的昇級軟體，透過網路快速的將你的韌體版本昇級。
UPS 管理	
事件記錄	自動記錄與顯示 UPS 事件、警示、與發生時間。
UPS 狀態通知	● SNMP：可在 SNMP TRAP 表格中預先指定電腦，有電源事件時可發出訊息給這些電腦。 ● Java Applet：有電源事件發生時，會利用彈出式視窗通知使用者。 ● 關機程式：發生電源事件時，會主動通知有安裝關機程式之伺服器與工作站。
關機模式	● 定時關機：提供每周例行關機時程。 ● 特定時間關機：可設定特定 UPS 關機時間。 ● 手動關機：可立即將 UPS 切換至休眠狀態，或是將 UPS 關機。 ● 電源事件關機：當發生電源事時，會自動警示所連接的裝置並將這些裝置進行安全關機。 ● USHA 可同時連接上 30 部裝置，裝置是指有安裝關機程式之伺服器與工作站。 ● 所有連接的伺服器與工作站，在關機模式設定中使用者可選擇是否關閉伺服器或工作站。
安全關機	當發生電源事件時，會提供下列安全關機程序： ● 出現彈出式警示視窗 ● 顯示關機倒數計時之視窗 ● 進行安全關機動作

規格說明：

UPS 連接方式	內接式：利用金手指安插到 UPS 的擴充槽。
所支援之作業系統	Windows 9X，ME，NT，2000，XP 系列；Novell，Solaris (x86 version)，SCO UnixWare 7.X，SCO Unix 5.X 以及其它 Linux 衍生作業系統。
輸入電源	8V ~ 15V DC, 最高 3.0Watts
操作環境	溫度：0°C ~ 40°C 溼度：10 ~ 80% RH
安全與電磁規範	FCC Class B, CE Class B
保固年限	2 年